BadAss, Cobra and Tempest Brushless Aircraft Motor Cross Reference Guide

22mm & 23mm Stator

BadAss	Cobra	Tempest	AXI	Dualsky	E-Flite	Hacker	RimFire	SunnySky XV3	Suppo	T-Motor	Torque	Turnigy SK3
	C-2202/70-1530Kv	1704-1480Kv						X2302-1500Kv				
		1704-2050Kv						X2302-1650Kv				
		1704-2600Kv										
						A10-13L-1300Kv						
	C-2203/52-1540Kv	1706-1310Kv	2203/52 1525Kv	XM2812CA-33-1470Kv						AT2303-1500Kv		
	C-2203/46-1720Kv	1706-1170Kv	2203/46 1720Kv	XM2812CA-27-1780kv	Park 280, 1800Kv	A10-9L-1700Kv	RimFire 250 1750Kv			AT2303-1800Kv		
	C-2203/34-2300Kv	1706-2370Kv	2203/Race 2300Kv		Park 250, 2200Kv	A10-7L-2200Kv				AT2303-2300Kv		
	C-2204/58-1080Kv	1708-1270Kv				A20-50S-1088Kv						
	C-2204/40-1570Kv	1708-1700Kv	2204/46 1400Kv	XM2815CA-24-1450Kv	Park 300, 1380Kv		RimFire 300 1380Kv	X2304-1480Kv	A2204/14 1400Kv	AT2304-1500Kv		
	C-2204/32-1960Kv	1708-2100Kv		XM2815CA-20-1800Kv				X2304-1800Kv		AT2304-1800Kv		
	C-2204/28-2300Kv									AT2304-2300Kv		
		2205-1030Kv										2822-1090Kv
		2205-1500Kv		XM2822CA-24-1450Kv		A20-34S-1500Kv		X2305-1450Kv		AT2306-1500Kv		2822-1275Kv
					Park 340, 1700Kv			X2305-1620Kv				2822-1740Kv
		2205-2000Kv						X2305-1850Kv		AT2306-1900Kv		
										AT2306-2300Kv		
				XM2826EA-16-1025Kv		A20-30M-980Kv	RimFire 370 1000Kv				30T/980	2826-980Kv
BA-2305-1050Kv	C-2208/34-1180Kv	2208-1180Kv	2208/34 1100Kv	XM2826EA-14-1170Kv	Park 370, 1080Kv	A20-26M-1130Kv			A2208/17 1100Kv		26T/1135	2826-1130Kv
				XM2826EA-12-1370Kv	Park 370, 1360Kv							2826-1240Kv
BA-2305-1440Kv	C-2208/26-1550Kv	2208-1600Kv	2208/26 1420Kv	XM2826EA-10-1630Kv					A2208/14 1450Kv			
BA-2305-1960Kv	C-2208/20-2000Kv	2208-2010Kv	2208/20 1820Kv	XM2826EA-10-10P-2200Kv		A20-12L-2100Kv			A2208/12 1800Kv			
BA-2305-2500Kv				XM2826EA-8-10P-2770Kv					A2208/8 2600Kv			
			2212/34 710Kv		Park 400, 740Kv							
				XM2830CA-14-830Kv								
BA-2310-900Kv	C-2213/26-950Kv	2213-930Kv	2212/26 920Kv	XM2830EA-11-980Kv	Park 400, 920Kv	A20-22L-924Kv	RimFire 400 950Kv	X2212-980Kv	A2212/15 930Kv		22T/930	2830-920Kv
	C-2213/22-1100Kv	2213-1130Kv	2212/20 1150Kv	XM2830EA-10-1095Kv		A20-20L-1022Kv			A2212/13 1000Kv	AT2312-1150Kv	20T/1030	2830-1020Kv
BA-2310-1220Kv				XM2830EA-9-1210Kv				X2212-1250Kv				2830-1130Kv
	C-2213/18-1350Kv	2213-1450Kv		XM2830EA-8-1350kv				X2212-1400Kv	A2212/10 1400Kv	AT2312-1400Kv		
BA-2310-1680Kv				XM2830EA-7-1540kv								
BA-2310-2350Kv	C-2213/12-2000Kv	2213-2020Kv	2212/12 1950Kv	XM2830EA-7-10P-2000Kv					A2212/6 2200Kv			
BA-2315-880Kv	C-2217/20-960Kv	2217-870Kv	2217/20 840Kv	XM2834EA-9-915Kv	Park 450, 890Kv			X2216-880Kv	A2217/9 950Kv	AT2317-880Kv		
				XM2834EA-8-1010Kv		A20-12XL-1000Kv		X2216-950Kv				
BA-2315-1110Kv	C-2217/16-1180Kv	2217-1120Kv	2217/16 1050Kv	XM2834EA-7-1160Kv				X2216-1100Kv	A2217/8 1100Kv	AT2317-1250Kv		2836-1040Kv
			2217/12 1380Kv	XM2834EA-6-1360Kv				X2216-1400Kv	A2217/7 1250Kv	AT2317-1400Kv		
BA-2315-1480Kv	C-2217/12-1550Kv	2217-1560Kv	2217/9D 1880Kv			A20-8XL-1500Kv			A2217/6 1500Kv			2836-1500Kv
BA-2315-1800Kv		2217-1950Kv										
BA-2315-2300Kv	C-2217/8-2300Kv	2217-2500Kv				A20-6XL-10P-2500Kv		X2216-2600Kv				2836-2500Kv
				XM2838EA-8-810Kv								
BA-2320-820Kv	C-2221/16-940Kv	2221-890Kv		XM2838EA-7-935Kv				X2220-980Kv		AT2321-950Kv		
BA-2320-1090Kv				XM2838EA-6-1090Kv								
BA-2320-1310Kv	C-2221-12-1250Kv	2221-1250Kv		XM2838EA-5-1300Kv						AT2321-1250Kv		
BA-2320-1680Kv	C-2221/10-1500Kv	2221-1550Kv						X2220-1400Kv				
BA-2320-1860Kv	C-2221/8-1860Kv	2221-2050Kv										

28mm & 30mm Stator

BadAss	Cobra	Tempest	AXI	Dualsky	E-Flite	Hacker	RimFire	SunnySky XV3	Suppo	T-Motor	Torque	Turnigy SK3
				XM3530EA-13-930Kv	Park 480, 910Kv							
	C-2808/30-1000Kv	2808-1000Kv		XM3530EA-12-1020Kv	Park 480, 1020Kv							
	C-2808/26-1130Kv	2808-1150Kv	2808/24 1190Kv			A30-28S-V3-1140Kv					2830T/1095	3530-1150Kv
				XM3530EA-10-1220Kv			RimFire .10 1250Kv					
	C-2808/22-1330 Kv	2808-1360Kv		XM3530EA-9-1355Kv		A30-22S-V3-1440Kv						3530-1340Kv
			2808/20 1490Kv									3530-1460Kv
	C-2808/16-1780Kv	2808-1860Kv	2808/16 1820Kv									
BA-2814-870Kv	C-2814/20-850Kv	2814-850Kv	2814/20 840Kv	XM3536EA-8-875Kv				X2814-900Kv		AT2814-900Kv	2818T/900	
BA-2814-980Kv	C-2814/16-1050Kv	2814-1050Kv	2814/16 1035Kv	XM3536EA-7-990Kv	Power 10, 1100Kv	A30-16M-V3-1060Kv		X2814-1000Kv	A2814/8 1000Kv	AT2814-1050Kv		3536-1050Kv
BA-2814-1120Kv				XM3536EA-6-1160Kv			RimFire .15 1200Kv	X2814-1250Kv		AT2814-1200Kv		3536-1200Kv
BA-2814-1300Kv	C-2814/12-1390Kv	2814-1400Kv	2814/12 1390Kv	XM3536EA-5-1380Kv		A30-12M-V3-1370Kv		X2814-1400Kv	A2814/6 1410Kv			3536-1400Kv
BA-2814-1560Kv	C-2814/10-1700Kv	2814-1700Kv	2814/10 1640Kv									
BA-2814-1950Kv		2814-2100Kv										
			2814/6 2850Kv									
BA-2820-780Kv	C-2820/14-840Kv	2820-840Kv	2820/14 860Kv	XM3542EA-6-790Kv		A30-14L-V3-800Kv		X2820-860Kv		AT2820-880Kv	2814T/820	3542-800Kv
BA-2820-910Kv	C-2820/12-970Kv	2820-970Kv	2820/12 990Kv	XM3542EA-5-950Kv	Power 15, 950Kv	A30-12L-V3-1000Kv		X2820-1000Kv	A2820/6 1000Kv	AT2820-1050Kv		3542-1000Kv
BA-2820-1030Kv	C-2820/10-1170Kv	2820-1170Kv	2820/10 1200Kv	XM3542EA-4-1180Kv		A30-10L-V3-1185Kv		X-2820-1250Kv		AT2820-1250Kv		3542-1250Kv
BA-2820-1350Kv	C-2820/8-1450Kv	2820-1460Kv	2820/8 1500Kv									
BA-2820-1820Kv		2820-1940Kv										
								X3126-550Kv			2814T/605	
BA-2826-690Kv	C-2826/12-760Kv	2826-760Kv	2826/12 760Kv	XM3548EA-5-740Kv		A30-12XL-V3-700Kv			A2826/6 730Kv		2812T/720	3548-700Kv
BA-2826-820Kv	C-2826/10-930Kv	2826-920Kv	2826/10 920Kv	XM3548EA-4-915Kv	Power 25, 870Kv	A30-10XL-V3-900Kv		X3126-800Kv	A2826/5 840Kv	AT2826-900Kv		3548-840Kv
BA-2826-1030Kv	C-2826-8-1130Kv	2826-1140Kv	2826/8 1130Kv	XM3548EA-3.5-1040Kv	Power 25, 1000Kv	A30-8XL-V3-1100Kv			A2826/4 1000Kv	AT2826-1100Kv		3548-1050Kv
	C-2826-EF1 1200Kv				Power 25, 1250Kv		RimFire EF1 Race, 1250Kv					
BA-2826-1360Kv	C-2826/6-1470Kv	2826-1470Kv	2826/6 1500Kv									

BadAss, Cobra and Tempest Brushless Aircraft Motor Cross Reference Guide

35mm Stator

BadAss	Cobra	Tempest	AXI	Dualsky	E-Flite	Hacker	RimFire	SunnySky XV3	Suppo	T-Motor	Torque	Turnigy SK3
												4240-530Kv
												4240-620Kv
				XM4240CA-14-730kv								4240-740Kv
	C-3510/24-820Kv			XM4240CA-12-850kv								
	C-3510/20-1000Kv			XM4240CA-10-1020kv			Rimfire .25 1000Kv					
	C-3510/16-1200Kv											
BA-3515-580Kv												
BA-3515-710Kv	C-3515/18-740Kv	3515-740Kv										
BA-3515-940Kv	C-3515/14-950Kv	3515-950Kv										
BA-3515-1130Kv	C-3515/12-1100Kv											
		3515-1330Kv										
												4250-350Kv
												4250-410Kv
				XM4250EA-9-500Kv								4250-500Kv
B-3520-560Kv	C-3520/18-550Kv	3520-550Kv		XM4250EA-8-560Kv		A40-14S-V2-530Kv		X3520-560Kv		AT3520-550Kv		
				XM4250EA-7-640Kv		A40-12S-V2-610Kv						
BA-3520-650Kv	C-3520/14-700Kv	3520-700Kv		XM4250EA-6-745Kv	Power 32, 770Kv	A40-10S-V2-750Kv				AT3520-720Kv		
BA-3520-790Kv	C-3520/12-820Kv	3520-820Kv		XM4250EA-5-880Kv			RimFire .32 800Kv	X3520-780Kv	A3520/6 800Kv	AT3520-850Kv		
BA-3520-970Kv	C-3520/10-980Kv	3520-980Kv		XM4250CA-4-1100Kv								
		3520-1220Kv										
						A40-14L-V2-355Kv						
	C-3525/18-430Kv	3525-430Kv		XM4255EA-8-455Kv		A40-12L-V2-410Kv						
				XM4255-7-505Kv		A40-10L-V2-500Kv	RimFire .55 480Kv					
BA-3530-470Kv	C-3525/14-560Kv	3525-560Kv		XM4255EA-6-590Kv						AT3530-580Kv		
BA-3530-570Kv	C-3525/12-650Kv	3525-650Kv		XM4255EA-5-710Kv		A40-8L-V2-630Kv		X3530-560Kv				
BA-3530-700Kv	C-3525/10-780Kv	3525-780Kv		XM4255EA-4.5-790Kv			RimFire .46 800Kv	X3530-780Kv				
BA-3530-890Kv		3525-960Kv										

40, 41 & 45mm Stator

BadAss	Cobra	Tempest	AXI	Dualsky	E-Flite	Hacker	RimFire	SunnySky XV3	Suppo	T-Motor	Torque	Turnigy SK3
BA-4520-370Kv	C-4120/22-430Kv	4120-420Kv	4120/20 465Kv	XM5050EA-10-430Kv								5045-450Kv
BA-4520-470Kv				XM5050EA-9-480Kv				X4120-480Kv				
BA-4520-540Kv	C-4120/18-540Kv	4120-520Kv	4120/18 515Kv	XM5050EA-8-535Kv		A50-14XS-V3-520Kv	RimFire .80 500Kv	X4120-550Kv	A4120/7 530Kv	AT4120-500Kv	4016T-500	5045-500Kv
	C-4120/16-610Kv	4120-600Kv		XM5050EA-7-610Kv					A4120/6 620Kv	AT4120-560Kv		
BA-4520-660Kv	C-4120/14-710Kv	4120-700Kv	4120/14 660Kv	XM5050EA-6-710Kv	Power 46, 670Kv		RimFire .60 650Kv	X4120-650Kv				5045-660Kv
BA-4520-830Kv	C-4120/12-850Kv	4120-830Kv										
BA-4530-270Kv	C-4130/20-300Kv	4130-310Kv	4130/20 305Kv	XM5060EA-10-290Kv						AT4130-300Kv		5055-280Kv
BA-4530-360Kv	C-4130/16-390Kv	4130-400Kv	4130/16 385Kv	XM5060EA-8-355Kv	Power 60, 400Kv	A50-16S-V3-365Kv		X4130-380Kv	A4130/7 380Kv			5055-320Kv
BA-4530-440Kv	C-4130/14-450Kv	4130-460Kv		XM5060EA-7-405Kv	Power 60, 470Kv	A50-14S-V3-425Kv	RimFire 1.20 450Kv		A4130/6 430Kv	AT4130-450Kv		5055-430Kv
BA-4530-550Kv	C-4130/12-540Kv	4130-540Kv			Power 52, 590Kv	A50-12S-V3-480Kv		X4130-520Kv				
BA-4530-730Kv		4130-690Kv										
						A50-16L-V3-265Kv						5065-236Kv
												5065-275Kv
					Power 90, 325Kv	A50-14L-V3-300Kv						5065-320Kv
						A50-12L-V3-355Kv						

53mm & 55mm Stator

BadAss	Cobra	Tempest	AXI	Dualsky	E-Flite	Hacker	RimFire	SunnySky XV3	Suppo	T-Motor	Torque	Turnigy SK3
	C-5320/22, 300Kv											
	C-5320/18, 370Kv									AT5220-380Kv		
				XM6360EA-12-184Kv		A60-20M-170Kv						
			5330/24 197KV	XM6360EA-11-200Kv		A60-18M-190Kv						6364-190Kv
	C-5330/22, 205Kv			XM6360EA-10-218Kv		A60-16M-215Kv			A5330/11 230Kv	AT5330-220Kv		6364-213Kv
	C-5330/18, 250Kv				Power 160, 245Kv		RimFire 1.60 250Kv		A5330/9 260Kv			6364-245Kv
						A60-18L-149Kv						6374-149Kv
	C-5340/20, 160Kv					A60-16L-168Kv						6374-168Kv
	C-5340/16, 200Kv				Power 180, 195Kv	A60-14L-192Kv			A5345/7 200Kv			6374-192Kv

Motor Comparison Chart Provided By:

Innov8tive Designs, Inc.

300 Detroit Avenue, Suite B
Monroe, Michigan 48162
Ph: (442) 515-0745
www.Innov8tiveDesigns.com
Info@Innov8tiveDesigns.com